

Atrust

Atrust 14 吋行動精簡型電腦 mt182L



1 網路攝影機
內建網路攝影機。

2 電源按鈕
按下這個按鈕開啟/關閉電源。

3 鍵盤
內建鍵盤，用以控制或輸入資料。

4 喇叭
內建喇叭系統，做為聲音輸出裝置。

5 觸控板
控制電腦的游標，功能同滑鼠。

6 電源插孔
連接電源線。

7 HDMI® 連接埠
外接螢幕。

8 USB 3.1 Gen 1 Type-C
連接到 USB 裝置。

9 耳機插孔
連接耳機。

10 Kensington 防盜鎖孔
使用防盜鎖孔及鋼纜鎖在固定的物件上。

11 USB 3.1 Gen 1 Type-C
連接到 USB 裝置。

12 USB 3.1 Gen 1 Type-A
連接 USB 裝置。

13 USB 3.1 Gen 1 Type-A
連接到 USB 裝置。

Atrust mt182L 特點



▼ **總擁有成本 (TCO) 低**
新增站台就像新增輸出輸入裝置一樣簡單，得以大幅縮減整體系統建置成本。

▼ **點擊即可進入視窗工作環境**
mt182L 使用遠端桌面連接服務主機。只需點擊遠端桌面快捷方式就可開啟視窗工作環境，使用運算服務。

▼ **豐富的遠端用戶體驗**
支持 Citrix® ICA/HDX™，微軟 RDP 及 VMware® Horizon View™，mt182L 可提供遠端用戶豐富、高效、接近近端用戶的運算體驗。

▼ **維護管理輕鬆簡易**
由於運算主要在伺服器端進行，用戶端的軟硬體問題大幅減少。所有用戶管理、軟體安裝、系統管理及升級都可在伺服器端完成。

Atrust mt182L 行動精簡型電腦

系統	
處理器	Intel® Braswell Quad Core X5-E8000 1.04G (Burst to 2.0G)
記憶體	
系統記憶體	2 GB
快閃記憶體	8 GB
顯示	
LCD 類型 / 解析度	14 吋 / 1920 x 1080 FHD
I/O	
I/O	1 個 HDMI® 連接埠, 2 個 USB-A 連接埠 (USB 3.1 Gen 1) 2 個 USB-C 連接埠 (USB 3.2 Gen 1), 1 個耳機插孔, 1 個網路攝影機 2 個內建喇叭, 1 個內建麥克風, 1 個電源插孔, 1 個 Kensington 安全鎖孔 * USB3.1 Gen1 Type-C 端口不支援顯示功能
觸控板	滑行, 2 個按鍵
網路	
乙太網路	USB-A 連接埠 (USB 3.1 Gen 1) 轉千兆以太網適配器
無線網路	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac, 藍芽 v5.1
尺寸 / 重量	
尺寸	(寬) 322 x (深) 222 x (高) 15.95 公釐
重量	約 1.2 公斤
環境	
操作溫度	5°C ~ 35°C
非操作溫度	-20°C ~ 60°C
操作濕度 (Rh)	10% ~ 90% (非冷凝)
非操作濕度 (Rh)	5% ~ 95% (非冷凝)
電源	
操作電壓	100 ~ 240 VAC
額定電源頻率	50 ~ 60 Hz
AC 變壓器	19V, 65W, 3.42A
電池容量	3290mAh 注意：電池在攝氏10度（華氏50度）或攝氏35度以上（華氏95度）充電非常慢。這是電池技術的自然限制。建議您在攝氏10度（華氏50度）和攝氏35度（華氏95度）之間充電。注意：公差±2°C
軟體	
操作系統	Atrust OS
系統管理	Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
通訊協定	Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™ (PCoIP/RDP/Blast)

Copyright © 2026 Atrust Computer Corp. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.
The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
To learn more, visit www.Atrustcorp.com.