

Atrust 15" モバイルシンクライアント mt189L



1 ウェブカメラ
内蔵ウェブカメラ。

2 電源ボタン
クライアントの電源 ON / 電源ステータス表示。

3 キーボード
入力用ビルトインキーボード（日本語キー配列）。

4 タッチパッド
入力用ビルトインポインティングデバイス。

5 スピーカー
オーディオ出力用ビルトインスピーカー。

6 USB-A ポート (USB 2.0) × 2
外部ディスプレイに接続します。

7 DC IN
AC アダプターの接続。

8 HDMI® ポート
モニターの接続。

9 USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1)
USB デバイスの接続。

10 USB-C ポート (USB 3.2 Gen 2)
USB デバイス接続、充電機能、
ディスプレイ出力。

11 オーディオコンポ
ヘッドホン / マイクを接続する。

12 バッテリー LED
バッテリーの充電状態を示します。

Atrust mt189L 特徴

TCO 削減

コンピューティングアクセスの追加は I/O デバイスの追加のよう
にシンプルです。トータルコストは大幅に削減されます。

シンプルなクリック&プレイ

このデバイスから簡単にリモートデスクトップ接続でホストサー
バーへ接続できます。リモートデスクトップセッションのショ
ートカットをクリックするだけで、直ちにセッションを開始する
ことができ、コンピューティングリソースを使用することができます。

優れたリモートユーザー エクスペリエンス

Citrix® HDX / ICA™, Microsoft® RDP™, Omnisys Horizon® に
より、ローカルで使用するような優れたコンピューティングエクス
ペリエンスをリモートユーザーに提供します。

簡単な管理及びメンテナンス

全てのコンピューティングタスクは主にサーバーで処理され、クラ
ウド側のハードウェア及びソフトウェアの問題は低減するこ
とができます。全てのユーザー管理、ソフトウェアインストール、シ
ステム管理、アップグレードはシングルサーバーで処理するこ
とができます。

Atrust mt189L モバイルシンクライアント

システム

プロセッサー	AMD Ryzen™ Embedded R2314 (工場出荷オプション: R2312)
--------	--

メモリ

システムメモリ	8 GB
フラッシュメモリ	64 GB

Display

LCD タイプ / 解像度	15" / 1920 x 1080 FHD, LED バックライト
HDMI® ポート	Up to 4096 x 2160 @ 60Hz
Type-C Display	Up to 3840 x 2160 @ 60Hz

I/O インターフェース

I/O ポート	1 x HDMI® ポート, 1 x USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1), 2 x USB-A ポート (USB 2.0), 1 x USB-C ポート (USB 3.2 Gen 2), 1 x オーディオコンボ, 1 x ウェブカメラ 2 x 2W 内蔵スピーカー, 1 x 内蔵マイク, 1 x DC IN
キーボード	LED バックライト付日本語キーボード
タッチパッド	クリックボタン一体型タッチパッド

ネットワーキング

ネットワーク	USB-A ポート (USB 3.2 Gen 1) - ギガビット LAN 変換アダプター
無線 LAN	802.11 a / b / g / n / ac / ax

サイズ / 重量

サイズ	(W) 359 x (D) 241 x (H) 19.9 mm
重量	約 1.93 kg

環境

動作温度環境	5°C ~ 35°C
対応温度環境	-20°C ~ 60°C
動作湿度環境 (Rh)	10% ~ 90% (結露なきこと)
対応湿度環境 (Rh)	5% ~ 95% (結露なきこと)

AC アダプター

USB Type-C	65W USB-C Power Adapter, 20V / 3.25A
AC アダプター	19V, 65W, 3.42A (オプション)
バッテリー	52.4WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion (駆動時間: 約 6 時間)

Software

オペレーティングシステム	Atrust OS
管理ツール	Atrust デバイスマネージャー (ADM) / Atrust クライアントセットアップ (ACS)
プロトコル	Citrix® ICA / HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, Omnissa Horizon®

安全

TPM	fTPM 2.0 (工場出荷オプション: dTPM 2.0)
-----	--------------------------------

Copyright © 2026 Atrust Computer Corp. Other trademarks may be trademarks of their respective owners.
The information contained herein is subject to change without notice. Atrust shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
To learn more, visit www.Atrustcorp.com.